

## Reposoustavy B&W CCM628



Model CCM628 používá 200mm středobas s membránou tkanou ze skelných vláken a 25mm výškový reproduktor s lehkou kalotou, který je umístěn excentricky a umožňuje lepší směřování zvuku. Rámeček a ozvučnice tvoří jeden celek. Kompatibilní s pre-mount kitem PMK-C8 a back-boxem BB-C8.

Popis	2-pásmová stropní vestavba
Frek. pásmo (-6dB)	34Hz a 30kHz
Frek. rozsah (±3dB)	40Hz - 22kHz
Maximální výkon zesilovače	150W
Citlivost spl (2.83V, 1m)	90dB
Jmenovitá impedance (min)	8Ω (3.0Ω)
Dělicí frekvence	3.2kHz
Rozměr rámečku	280mm
Rozměr mont. Otvoru	254mm
Mont. hloubka od povrchu	109mm
Přesah nad povrch zdi	4mm
Hmotnost	1.7kg
Kompatibilní pre-mount kit	PMK-C8
Kompatibilní back box	BB-C8