



Reposoustavy B&W M1

M1 jsou dvoupásmové monitory s elegantním designem, které lze použít jak pro domácí kino, tak i pro stereofonní reprodukci. Ozvučnice je jen ze dvou kusů – bočnice a zadní stěna jsou tvořeny zakřiveným hliníkovým odlitkem do kterého je vsazena přední část ze skelného ABS plastu tvořící i vrchní a spodní stěnu. Připojení kabelu je schováno ve spodní části stojanu, takže nepůsobí nijak rušivě na vzhled reposoustav. M1 používají výškový reproduktor s technologií Nautilus a nový středobasový reproduktor s membránou ze skelných vláken vyztuženou pěti záhyby a pryskyřicí. Reposoustavy M1 lze zakoupit jednotlivě, nebo jako set pěti kusů, což je ideální pro domácí kino.

Popis	2-pásmová reposoustava
Měniče	1x ø25mm výškový s kovovou membránou
*	1x ø100mm středobasový s tkanou membránou ze skelných vláken
Frekvenční pásmo	-6dB na 72Hz a 50kHz
Frekvenční rozsah	80Hz – 23kHz ±3dB na referenční ose
Rozptyl	V pásmu 2dB od referenční charakteristiky
Horizontálně:	více než 60°
Vertikálně:	více než 10°
Citlivost	85dB spl (2.83V, 1m)
Harmonické zkreslení	2. a 3. harmonickou (90dB, 1m) <1% 120Hz – 30kHz, <0.5% 250Hz – 22kHz
Jmenovitá impedance	8Ω (minimum 4.8Ω)
Dělicí frekvence	4kHz
Doporučený výkon zesilovače	20W – 100W na 8Ω
Max. doporučená impedance kabelu	0.1Ω
Rozměry	*****
Výška:	243mm
Šířka:	114mm
Hloubka:	172mm
Hmotnost	2,7kg